Aqara 스마트 커튼 컨트롤러 사용 설명서

제품 소개

Aqara 스마트 커튼 컨트롤러는 Zigbee 통신 모듈을 탑재한 저소음 커튼 모터입니다.
센서를 사용하여 자동으로 커튼을 열고 닫거나, 미리 설정한 스케줄에 따라 커튼을 제어할 수 있으며, 장애물이 있는 경우 자동으로 커튼을 멈추는 등 다양하고 멋진 시나리오를 구성할 수 있습니다.

* 스마트 커튼 컨트롤러를 사용하기 위해서는 호환 가능한 Zigbee 허브가 필요합니다.
* Apple HomeKit, Google Assistant 에서 사용하기 위해서는 아카라 허브가 반드시 필요합니다. 자세한 사항을 확인하기 위해서는 www.aqara.com/support 를 확인해 주세요.





설치 방법

* 해당 장치의 설치는 커튼 전문 설치업자가 진행해야 합니다.

* 실내 전용 제품으로 실외에서 사용하지 않도록 주의해 주시기 바라며, 설치 시에는 창문을 닫고 진행하셔야 합니다.

⚠ 배선 안내



* 파란색: 중성선, 갈색: 전원선, 노란색-연두색: 접지선

주의 사항

1. 본 제품을 설치하는 과정에는 강한 전류가 필요하기 때문에 전문 커튼 설치업체를 통해 설치하셔야 합니다. 제품 설치 시에는 반드시 주 전원 스위치를 끈 상태로 설치하시기 바랍니다.
2. 본 제품은 실내 전용 제품으로 설계되었으므로 실외나 습한 환경에서 사용하지 마시기 바랍니다.
3. 본 제품에 물 또는 액체류를 엎지르는 경우 고장, 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
4. 본 제품을 열원 부근에 설치하지 마십시오.
5. 본 제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 수리가 필요한 경우 support@aqara.kr로 연락하십시오.

빠른 설정하기

1. 제품을 설치하기 전에 아카라 허브를 설치하고 Aqara Home 앱을 다운로드해 주세요.
2. Aqara Home 앱을 열고 홈 탭을 선택한 다음 오른쪽 상단의 “+”를 눌러 장치 추가 페이지로 이동합니다. 스마트 커튼 컨트롤러를 선택하고 안내 사항에 따라 설치를 진행해 주세요.

* 연결에 실채했다면, 허브를 더 가까운 위치로 이동시켜 다시 설치해 주세요.

연결 유효 범위 테스트: 제품을 설치하시고자 하는 위치에 위치시킨 후 커튼 하단의 초기화 버튼을 살짝 누릅니다. 제품이 연결 가능한 범위에 있는 경우 허브가 정상 연결되었음을 음성으로 안내합니다.

설정 방법

지시등 색상	지시등 상태	상태 설명
파란색	1회 반짝임	전원 공급
파란색	점등	제품이 네트워크에 연결된 상태로 모터 동작
파란색	빠르게 반짝임	네트워크 연결중
빨간색	느리게 반짝임	제품이 네트워크에 연결되지 않은 상태로 모터 동작(또는 공장 초기화 모드)

제품 사양

모델명: ZNCLDJ11LM
제품 크기: 70×50×346 mm
무선통신 프로토콜: Zigbee
정격 전압: 220V~, 60Hz
정격 토크: 1.2 Nm
정격 동작 시간: 12 min
IP 등급: IP40
한계 하중: ≤50kg
작동 온도: -20°C ~ +55°C
작동 습도: 10% ~ 90% RH, 비결로조건

경고

1. 안전한 설치를 위해 다음의 안전 지침을 꼭 확인하고 매뉴얼을 보관해 주세요.
2. 안전 지침을 꼭 지켜주세요. 부주의한 설치는 큰 사고로 이어질 수 있습니다.
3. 모터의 청소, 수리, 교체 등을 진행할 때 꼭 전원을 차단하고 진행하세요.
4. 이 기기는 8살 미만의 어린아이가 사용해서는 안 됩니다. 장난감이 아니니 주의해 주세요. 본 제품을 다룰 능력이 부족한 어린이나 노인 등이 사용하기 위해서는 본 제품을 안전하게 사용하는 방법과 위험성에 대한 부분이 충분히 숙지 되어야 합니다.
5. 컨트롤러를 어린아이 손이 닿지 않는 곳에 두어 가지고 놀지 못하게 하세요.
6. 케이블이 손상을 입은 경우, 큰 사고를 예방하기 위해 제조사 또는 이와 관련된 승인 받은 사람에 의해 교체를 진행해야 합니다.
7. 본 제품에 있는 전원 공급 케이블은 제품 제조사에서 공급한 완전히 동일한 제품으로 교체되어야 합니다.
8. 주기적으로 제품의 불균형, 케이블의 손상 정도 등을 체크해주세요. 1년에 한번은 체크하는 것을 권장 드립니다.
9. 주변에서 창문 청소 등을 진행할 때는 제품을 동작 시키지 마세요.
10. 주변에서 창문 청소 등을 진행할 때는 전원 공급을 차단하세요.
11. 제품 설치 전 불필요한 장치나 선들을 정리 및 제거해주세요.
12. 해당 장치의 구동부는 전동식으로 설계되었으며 전자식 커튼, 블라인드에서 사용하도록 설계되었습니다.

	제조사명	Lumi United Technology Co., Ltd.
	기기 명칭	Curtain Controller
	모델명	ZNCLDJ11LM
	인증번호	R-R-LUt-ZNCLDJ11LM
	제조국가	중국
	판매자	아카라코리아 주식회사
해당 무선설비는 운용중 전파혼신 가능성이 있음		

* 제품 사용 전 본 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 보관해 주시기 바랍니다.

Website: www.aqara.kr
Email: support@aqara.kr
제조사: Lumi United Technology Co., Ltd.